

# JW7622多功能强光防爆电筒



## 应用范围

- ◆广泛适用于化工、钢铁、铁路、电力、煤炭、冶金、矿山、港口等场所及其它工作现场提供巡检照明。

## 产品特点

- ◆高效节能：选用知名品牌LED光源，光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命，免维护，无需后续使用成本；
- ◆经济环保：高能无记忆电池，容量大、寿命长，可随时充电，循环使用，自放电率低，经济环保；
- ◆智能控制：设有强光、工作光、频闪三种工作模式，采用智能芯片控制开关，具有低电警示和自动低电保护功能，强弱光可任意转换；智能型充电器设有过充、短路保护及充电显示装置，延长使用寿命；
- ◆防水抗摔：外壳采用进口高硬度合金材料，确保能承受强力碰撞和冲击，多重防水结构，防水性能优良，可在各种恶劣环境下使用；
- ◆轻便耐用：体积小，重量轻，结构精巧，轻盈美观，可手持、袋装、吊挂等多种携带方式，满足各种工作需求。

## 技术参数

额定电压：3.7V  
额定容量：2.2Ah  
配用光源：LED  
额定功率：3W  
连续工作时间：强光：≥8h  
工作光：≥16h

充电时间：≤8h  
平均使用寿命：约100000h  
电池使用寿命：约1000次循环  
防护等级：IP66  
外形尺寸：Φ35×159mm  
重量：185±5g

## 订货须知

- ◆使用前，用本公司专用充电器的插头插入灯具充电孔内进行充电，充电时指示灯为红色，充满电后指示灯变为绿色。充电器内置充电保护装置，当充电器接通电源不充电时，指示灯为绿色。
- ◆使用时，轻按灯头开关按钮，工作光点亮，按第二下强光点亮，再次轻按开关，光源熄灭；任意模式下长按开关3-5秒钟后，光源处于频闪状态，可用于警示和信号联络。
- ◆一次充满电可在3个月内随时使用，长期不用时，请充满电储存，每隔三月补充电一次。