

JW7632A多功能强光巡检电筒



应用范围

- ◆适用于铁路、航运、电力、部队、警察和工矿企业及各种野外工作场所作移动照明和信号指示。
- ◆适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。

产品特点

- ◆高效节能：采用大功率LED光源、光效高、寿命长，平均使用寿命长达100000小时；
- ◆经济环保：高能无记忆电池，容量大、寿命长，可随时充电，循环使用，自放电率低，经济环保，并具有过充、过放和短路保护功能；
- ◆智能控制：设有强光、工作光、频闪三种工作模式，采用智能芯片控制开关，4段式电量显示，25%每格电量增减，并具有低电警示和自动低电保护功能，强弱光可任意转换；
- ◆充电模块：智能型充电器设有过充、短路保护及充电显示装置，可延长使用寿命；
- ◆智能调焦：透明件采用进口PC材质，透光率高、耐摔，头部拉伸变焦模式，可实现轻松实现泛光与聚光的转换，满足更多用户需求；
- ◆防水抗摔：外壳采用进口高硬度合金材料，确保能承受强力碰撞和冲击，多重防水结构，防水性能优良，可在各种恶劣环境下使用；
- ◆轻便耐用：体积小，重量轻，结构精巧，轻盈美观可采用手持、袋装、袋装等携带方式，携带非常方便。

技术参数

额定电压：3.7V

额定容量：2.6Ah

额定功率：5W

配用光源：LED

连续工作时间：强光：≥8h

工作光：≥16h

充电时间：≤6h

平均使用寿命：约100000h

电池使用寿命：约1000次循环

外形尺寸：Φ38x170mm

防护等级：IP66

防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb

重量：215g±5g

使用方法

- ◆使用时，按压开关按钮，第一次为强光、第二次工作光、再次轻按则关闭，任意模式下长按3-5秒开启频闪模式，作为信号指示用。
- ◆充电时，四段式电量显示以跑马灯形式闪烁，当四格电量显示常亮时，表示电量以充满；
- ◆灯具设有4颗电量指示灯，随时了解剩余电量，电量指示功能分别为：100%~80% ●●●● 80%~50% ●●● 50%~30% ●● 30%~10% ●
- 当灯具电量指示灯1颗频闪（3.0V~2.8V）灯光自动连续闪烁3次，表示灯具电量严重不足，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光情况，此时，应及时充电。
- ◆使用中，当电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并进行充电。